

双指针仪表BQ

监测最大电流需求



双指针仪表（可满足最大需求的电流表）专为控制电缆、互感器等的发热情况而设计。

由于系统的惰性特征，该仪表不会受到短时电流脉冲的影响。

BQ 的特点

- ▶ 精度等级：3.0
- ▶ 指针偏转角 90°
- ▶ 防护等级 IP52
- ▶ 获得船级社的认证
- ▶ 表盘：始终为电流互感器额定值的 120%
- ▶ 测量范围：0…6 A 或 0…1.2 A
- ▶ DIN 标准尺寸：Q48、Q72、Q96
- ▶ 可更换表盘

BQ 获得的型式认证



www.deif.cn